

SCRITTO DI INFORMATICA GENERALE
20 gennaio 2004

Cognome e Nome _____
Numero di matricola _____

1. Considerate la macchina di Von Neumann con le istruzioni seguenti

0, parametro N	ACC:=ACC+RAM[N]
1, parametro N	ACC:=ACC-RAM[N]
2	ACC:=input
3	output:=ACC
4, parametro N	RAM[N]:=ACC
5, parametro N	ACC:=RAM[N]
6, parametro N	PC:=N
7, parametro N	if (ACC==0) then PC:=N
8	end

Dato il programma

RAM [0]	2000
RAM [1]	4015
RAM [2]	7012
RAM [3]	5017
RAM [4]	17
RAM [5]	17
RAM [6]	4017
RAM [7]	5015
RAM [8]	1016
RAM [9]	4015
RAM [10]	7012
RAM [11]	6003
RAM [12]	5017
RAM [13]	3000
RAM [14]	8000
RAM [15]	0
RAM [16]	1
RAM [17]	1

- a. Calcolate il risultato per il valore di input $\langle N=0 \rangle$. (1 punti)
- b. Calcolate il risultato per il valore di input $\langle N=1 \rangle$. (1 punti)
- c. Calcolate il risultato per il valore di input $\langle N=3 \rangle$. (2 punti)
- d. Cosa calcola questo programma? (2 punti)
